Candado para Laptop con Ranura Nano

Diagrama del Producto (LTLOCKNANO)



	Componentes	Función
1	Extremo del Candado	• Se utiliza para conectar el **Candado** a una **Ranura de Seguridad Nano.**
2	Separadores de amortiguación	• Evita que el **Candado** raye el **Dispositivo** conectado.
3	Botón de liberación	• Se utiliza para liberar el **Candado** de la **Ranura de Seguridad Nano**.
4	Diales	• Se utilizan para ingresar la combinación del **Candado**.
5	Línea Guía	• Se utiliza para ingresar una combinación en los **Diales**. • Alinee los dígitos de combinación con la **Línea Guía**.
6	Tornillo de restablecimiento	• Utilizado para configurar una combinación nueva. ***Nota:*** *Una vez se haya cambiado la combinación, no podrá ser restablecida si se pierde..*
7	Cable de seguridad	• Se utiliza para fijar un **Dispositivo** a un objeto estático.

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/mx/LTLOCKNANO.

- **Combinación Predeterminada** = 0-0-0-0


Configuración de una Combinación Nueva

1. Alinee los números del **Dial** con la **Línea Guía** mediante la combinación predeterminada de 0-0-0-0.
2. Inserte un **Destornillador de Cabeza Plana** (vendido por separado) en el **Tornillo de Restablecimiento** y presione el **tornillo de Restablecimiento** hacia el **Candado**.
3. Con el **Tornillo de Restablecimiento** insertado, gire el **Tornillo de Restablecimiento** 90 grados en sentido de las agujas del reloj.
4. Rote cada **Dial** hacia el número deseado.
5. Inserte el **Destornillador Plano** en el **Tornillo de Restablecimiento** y gire el **Tornillo de Restablecimiento** 90 grados en sentido contrario a de las agujas de reloj, y mueva el **Tornillo de Restablecimiento** de nuevo a su posición original. El **Tornillo de Restablecimiento** volverá a aparecer una vez que esté en la posición original.

   Nota: *Asegúrese de escribir la combinación nueva y manténgala en una ubicación segura, alejada del candado.*
6. Para establecer una combinación nueva, siga los pasos del 1 al 5 mediante la nueva combinación establecida en el paso 4, en lugar de la combinación predeterminada.

Bloqueo de un Dispositivo

1. Enrolle el **Cable de Seguridad** alrededor de un objeto fijo y seguro, luego pase el **Candado** por el bucle del **Cable de Seguridad**.



Cable de seguridad

2. Presione y sostenga el **Botón de Liberación** e inserte el **Extremo del Candado** en la **Ranura Nano de Bloqueo** de una **Laptop,** de una **Docking Station** o en cualquier otro **Dispositivo** compatible.
3. Libere el **Botón de Liberación** para activar el bloqueo y rote los **diales**.

Desbloqueo de un Dispositivo

1. Ingrese la nueva combinación creada en la sección ***Configuración de una Combinación Nueva***.
2. Presione y sostenga el **Botón de Liberación**. El mecanismo de bloqueo se desconectará de la **Ranura Nano de Bloqueo** del **Dispositivo**.
3. Retire el **Candado** de la **Ranura Nano de Bloqueo**.

Especificaciones Técnicas

Ranura de Segurida K	Ranura Estándar Kensington (K)
Altura de la Producto	16.000 mm
Ancho de la Producto	28.300 mm
Longitud de la Producto	200 cm
Peso del Producto	135.000 mg

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Safety Measures
- If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.

Mesures de sécurité
- Si l'un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu'il est sous tension.

Medidas de seguridad
- No toque el producto cuando esté encendido si el producto cuenta con una placa de circuito expuesta.

安全対策
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。

Misure di sicurezza
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.

Säkerhetsåtgärder
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canadá

StarTech.com LLP
2500 Creekside
Parkway
Lockbourne, Ohio
43137
EE.UU.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
Reino Unido

FR: fr.startech.com
DE: de.startech.com
ES: es.startech.com
NL: nl.startech.com
IT: it.startech.com
JP: jp.startech.com