Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

ID del Producto: SV231DDVDUA

El Conmutador KVM para Monitor Doble (DVI+VGA) de 2 puertos, SV231DDVDUA ofrece una completa solución de conmutación multimedia para controlar dos computadoras con Pantalla Doble utilizando un único juego de periféricos USB (mouse y teclado).

Con soporte para interfaces de video de alta resolución, este conmutador KVM para monitor doble dispone de un puerto VGA (analógico) y un puerto DVI-I por cada conexión de computadora, y es capaz de alternar audio entre los PCs conectados.

Entregando versatilidad para prácticamente cualquier aplicación, el conmutador KVM DVI/VGA posee un hub integrado de 2 puertos USB que permite compartir periféricos USB 2.0 con las computadoras conectadas, evitando el gasto de comprar periféricos por duplicado.

Ideal para usar en cualquier estación de trabajo, el conmutador KVM para monitor doble ofrece un diseño compacto que lo hace adecuado para el escritorio y un robusto chasis de metal que contribuye a asegurar un rendimiento duradero.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Una solución perfecta para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con puertos VGA y DVI-digital, permitiendo al usuario aprovechar todas las ventajas que ofrece la configuración de monitor doble

• Ideal para instituciones financieras/bancarias, industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM así como para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia que requieren unidades de monitor doble de alta resolución

• Ideal para el uso en medios con interferencia electromagnética, gracias a su diseño metálico de alta resistencia

• Soporte versátil para configuraciones en las que una máquina es DVI y VGA, y la otra es VGA y VGA (con adaptadores disponibles)

Características

• Selección y operación directa de canales utilizando los botones pulsadores del panel frontal o las teclas de acceso rápido del teclado

• Soporta una resolución máxima de 1920 x 1200

• Conmutación independiente o simultánea del audio

• Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software

• Soporte para periféricos plug and play

• Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos

• Es posible compartir un teclado y un mouse USB, además de otros dos periféricos USB, con dos computadoras

• Señal sonora para indicar la conmutación entre computadoras

• Intervalos de tiempo ajustables para el escaneo automático

• Tecla de funciones en la parte posterior para ajustar la fuerza de video

• Compatible con HDCP

• Soporta emulación DDC2B y salida a EDID, por lo que el adaptador de pantalla puede reconocer y configurar automáticamente la resolución de manera de hacer coincidir las funciones de la pantalla

• Soporta 2 Monitores de Pantalla Plana [1 x DVI + 1 x VGA]

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Soporte de Audio	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	DVI+VGA
	Soporte de Pantalla Doble	Yes
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	Sí - Enlace Único
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	64691 horas
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - DVI-I (29 pines)

	Conectores del Host	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 2 - DVI-I (29 pines) 2 - USB B (4 pines) 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Este conmutador KVM soporta solamente señalización DVI-D (digital) y se recomienda, siempre que sea posible, utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de PC a KVM y de KVM a consola para garantizar un adecuado funcionamiento. Si necesita ayuda para identificar los cables requeridos, comuníquese con soporte técnico
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Verde - Encendido 2 - Verde - PC Detectada 2 - Rojo - Indicador de PC
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M

	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	6.3 in [16.0 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
	Altura del Producto	2.2 in [5.5 cm]
	Profundidad del Producto	3.9 in [100 mm]
	Peso del Producto	1.7 lb [0.8 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.6 in [29.4 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Altura de la Caja	2.8 in [7.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM con 2 puertos
		4 - patas de goma

1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)

1 - Manual de Instrucciones

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.