

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI de Video Doble con USB y Audio

ID del Producto: SV231DVIDDU



Este conmutador KVM de 2 puertos y doble DVI USB permite que dos computadoras, cada una con dos pantallas DVI, compartan dos monitores, un micrófono (y juego de altavoces), un teclado y un ratón, así como dos otros periféricos USB.

Solución ideal para diseñadores gráficos, diseñadores que utilicen CAD/CAM e instituciones académicas o financieras, este conmutador permite cambiar de forma inmediata entre dos PC solo con pulsar un botón, con capacidad de mantener la calidad de nivel de vídeo profesional en ambos monitores DVI y, por tanto, ahorrar dinero al evitar la compra de periféricos redundantes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Control de hasta dos computadoras, un teclado y un ratón con pantalla dual
- Es posible utilizarlo con computadoras que tengan una tarjeta de video DVI con doble cabezal
- Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, estudios de diseño gráfico e



industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM

• El concentrador USB 2.0 integrado y la conmutación Mic/audio permiten al usuario tener un completo control multimedia de dos computadoras y compartir periféricos USB

Características

- Soporte para alta resolución, hasta 2048 x 1536 (análogo) / 1920 x 1200 (digital)
- Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos
- Selección directa de canal y funcionamiento mediante el uso del botón del panel frontal y los comandos de acceso rápido del teclado
- Caja de metal macizo para máxima durabilidad
- Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos

Soporte DVI

- Compatible con HDCP
- Control USB del teclado y el ratón, así como de otros dos periféricos
- Soporte para emulación VESA DDC2B y pass-through de señal TMDS

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Soporte de Audio	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	DVI
	Soporte de Pantalla Doble	Yes
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		

Sí





Control IP KVM No

Hot-Key Selection Sí

Resolución Analógica

Máxima

2048 x 1536 (analog) / 1920 x 1200 (digital)

Cantidad Máxima de

Usuarios

1

de Puertos

Soporte para Selección Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - DVI-I (29 pines)

4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conectores del Host

4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

4 - DVI-I (29 pines)

2 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Adaptador de alimentación de CA incluido

Incluido

Tensión de Salida

9V DC

Alimentación de Salida

1.7A

Polaridad Central

Positivo

Características Físicas

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero



Longitud del Producto 6.4 in [16.3 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]

Altura del Producto 2.6 in [6.6 cm]

Peso del Producto 25.8 oz [730 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.6 in [26.8 cm]

Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]

Altura de la Caja 7.6 in [19.4 cm]

Peso (de la Caja) del 2.9 lb [1.3 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM DVI dual, 2 puertos

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Manual de Instrucciones

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.