

Thunderbolt 3 auf Thunderbolt Adapter

Produkt-ID: TBT3TBTADAP



Mit diesem Adapter sind Sie in der Lage, auf Windows und Mac basierende Thunderbolt™ 3-Computer an ältere Thunderbolt-Geräte anzuschließen. Dazu zählen z. B. externe Festplatten, Thunderbolt-Bildschirme sowie ältere Thunderbolt-fähige Mac-Computer.

Da dieser Adapter abwärtskompatibel ist, können Sie ihn an Thunderbolt-Geräte der ersten Generation bei einer Geschwindigkeit von 10 GB/s anschließen. Mit Thunderbolt 2-Geräten können Sie Anschlüsse ausführen, die mit einer Geschwindigkeit von 20 GB/s arbeiten. Der Adapter erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf bidirektionale Datenübertragungen und gleichzeitige Stromversorgung für über Bus betriebene Geräte.

Das TBT3TBTADAP wird für garantierte Zuverlässigkeit mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.

</small>

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie auf Windows und Mac basierende Thunderbolt 3-Computer an ältere Thunderbolt-Geräte an. Dazu zählen z. B. externe Festplatten, Thunderbolt-Bildschirme sowie ältere Thunderbolt-fähige Mac-Computer.

Merkmale

- THUNDERBOLT 3 AUF THUNDERBOLT-ADAPTER: Mit diesem Konverter können Sie ältere TB2(20

Gbit/s) und TB1 Peripheriegeräte(10 Gbit/s) an einen TB3 Host anschließen. Schließen Sie TB1/TB2 Geräte wie Docks oder externe Festplattenschächte an Ihren Thunderbolt 3 Computer an

- **THUNDERBOLT 3-ZERTIFIZIERT:** Kompatibel mit TB3 zertifizierten Laptops wie MacBook Air und MacBook Pro, Dell XPS 13 und 15, Latitude, Precision, Lenovo ThinkPad X1, P-Serie, HP EliteBook; erfordert TB3 Host (Laptop oder Desktop muss mit Thunderbolt 3-Port ausgestattet sein)
- **KOMPATIBEL MIT THUNDERBOLT-DISPLAYS:** Dieser kompakte TB3 auf TB2/TB1 Adapter ermöglicht die Verwendung älterer Thunderbolt Monitore (27-Zoll Apple Thunderbolt-Displays/LG Ultrawide TB2 Display) mit zertifizierten Thunderbolt 3 Laptops
- **TECHNISCHE DATEN:** Bus-betrieben/bietet bis zu 12 W Strom für Peripheriegeräte/kompatibel mit Windows und macOS/passt Thunderbolt 3 (USB-C Anschluss) an Thunderbolt (Mini-DP Anschluss) an; 20 cm angebrachtes Kabel
- **KOMPATIBILITÄT:** Der Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter ist nicht zweiseitig nutzbar und verbindet TB3 Peripheriegeräte nicht mit älteren Computern mit TB1 oder TB2 Ports. Dieser Adapter ist nicht mit Mini DisplayPort/DisplayPort Monitoren oder Thunderbolt 4 Computern kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s (Thunderbolt 1) 20 Gbit/s (Thunderbolt 2)
----------------------------	--

Steckverbinder

Steckverbinder A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Steckverbinder B	Thunderbolt™ 2 (20-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 8.1, 10, 11 macOS 10.12 - 10.15, 11.0
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforder



ungen

Hinweis	<p>Nicht kompatibel mit Thunderbolt 4-Computern</p> <p>Not compatible with the Apple Thunderbolt Display when used with a Mac with an M1 processor</p> <p>Dieser Adapter ist nur mit Thunderbolt™-Displays kompatibel. Er ist nicht für Mini DisplayPort (mDP)- oder DisplayPort (DP)-Monitore geeignet.</p> <p>Es handelt sich um ein „aktives“ Adapterkabel. Ein Host-System funktioniert nur dann mit diesem Gerät, wenn es die vollen 15 W Bus-Spannung zur Verfügung stellt. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Host-Systems, um die Bus-Spannung zu ermitteln, die Ihr Host-System zur Verfügung stellt.</p> <p>TBT3TBTADAP kann über den Thunderbolt 2-Port 12 W Leistung übertragen</p>
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	7.9 in [20 cm]
Produktlänge	11.0 in [28 cm]
Produktbreite	2.3 in [59 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
Produktgewicht	2.0 oz [58 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	3.2 in [82 mm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [86 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Thunderbolt™ 3 zu Thunderbolt Adapter
--------------------	---------------------------------------



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

