

Emulatore EDID per Display HDMI - 1080p

ID prodotto: VSEDIDHD



L'emulatore EDID risolve gli eventuali problemi di comunicazione video fra display e sorgente video HDMI. L'emulatore consente di copiare o sintetizzare i dati EDID (Extended Display Identification Data) del display HDMI e inviarli alla sorgente video in modo da risolvere eventuali problemi legati all'utilizzo di apparecchiature di terze parti (come prolunghe/switch video o KVM) nell'impianto video in uso.

EDID contiene importanti informazioni che garantiscono una qualità dell'immagine massima su televisore e proiettore. Poiché gran parte delle prolunghe o degli switch video blocca la comunicazione EDID fra sorgente video e display, le informazioni EDID vengono spesso perse durante la trasmissione, impedendo alla sorgente video di configurare correttamente la risoluzione nativa del display in uso. L'emulatore EDID consente di verificare il perfetto sincronismo fra origine e display HDMI e ottenere una qualità dell'immagine ottimale.

Per la risoluzione dei problemi di comunicazione EDID, l'emulatore supporta la copia e il ghosting EDID.

La copia EDID consente di salvare le impostazioni EDID del display e comunicarle in maniera precisa alla sorgente, una soluzione ideale per i problemi EDID causati da elementi di terze parti come prolunghe o switch video.

Il ghosting EDID emula le impostazioni generiche EDID per fornire dati comuni al display o alla sorgente video. Si tratta di una soluzione perfetta per la risoluzione dei problemi EDID legati all'utilizzo di dispositivi incapaci di inviare i dati EDID, come ad esempio le apparecchiature di precedente generazione o gli adattatori video da analogico a digitale.

Le comunicazioni EDID contengono importanti impostazioni come dimensione massima dell'immagine, caratteristiche cromatiche, temporizzazione preimpostata in fabbrica, limiti della gamma di frequenza e molto altro ancora. Questi dettagli specifici possono causare confusione o impedire il corretto utilizzo dei dati. L'emulatore elimina i problemi e la confusione legati all'utilizzo di EDID grazie a un selettore rotante che consente di configurare tutte le impostazioni mediante una semplice operazione.

VSEDIDHD è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature video nuove e di precedente generazione attraverso l'emulazione delle informazioni EDID dei diversi dispositivi
- Risoluzione dei problemi video legati all'utilizzo di switch e prolunghe HDMI fra display e sorgenti HDMI

Caratteristiche

- Aumento della compatibilità con display e sorgenti video HDMI grazie all'emulazione EDID
- Emulazione o sintesi delle impostazioni EDID con supporto per copia e ghosting EDID
- Configurazione senza problemi attraverso l'intuitiva manopola rotante
- Supporto delle risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1080 (1080p)
- Archiviazione delle impostazioni EDID anche con l'unità scollegata

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080 (1080p) at 60Hz
Risoluzioni supportate	1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Widescreen supportato	Sì



Indicatori

Indicatori LED	LED di stato
----------------	--------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Tipo presa	N

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
Larghezza prodotto	2.0 in [52 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Peso prodotto	5.4 oz [154 g]

Informazioni confezione

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.4 oz [266 g]

Contenuto della confezione



Incluso nella
confezione

Emulatore EDID

Cavo di alimentazione USB

Cacciavite

piedini

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

