

Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

ID prodotto: 35BAYCF2IDE



Questo adattatore IDE Compact Flash è la soluzione perfetta per accedere a supporti di unità flash o micro, come CompactFlash (CF I, CF II) e IBM Micro Drive, come se fossero un disco rigido IDE.

L'adattatore CF/IDE è semplice da montare e può essere installato in un alloggiamento dell'unità disco da 3,5" disponibile nel case del computer. Il collegamento al bus IDE del sistema avviene tramite un connettore a 40 o 44 pin.

L'adattatore CF/IDE è stato progettato e realizzato per offrire una piattaforma di schede multimediali affidabile, ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di utilizzare una scheda di memoria compact flash come dispositivo avviabile e rimovibile
- Eccellente per cambiare velocemente i sistemi operativi senza aprire il computer.
- Consente di collegare una scheda Compact Flash a uno slot IDE a 40-44 pin

### Caratteristiche

- Interamente compatibile con schede Compact Flash di tipo I/II e IBM Microdrive
- Consente l'utilizzo della scheda Compact Flash come un dispositivo di archiviazione riavviabile

- Può essere montata sul pannello anteriore o posteriore del case, si adatta a qualsiasi alloggiamento da 3,5" o slot di espansione disponibile
- Semplice sostituzione delle schede grazie al pulsante di espulsione incorporato
- Installazione rapida senza driver in uno slot IDE da 40-44 pin
- Ponticelli facili da usare per una configurazione master/slave semplificata

---

#### Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia IDE

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati 133 MBps

Tipo memoria multimediale CF (scheda Compact Flash I/II)

---

#### Connettore/i

Connettori unità Slot CompactFlash (50 pin)

Connettori host IDE (40 Pin, EIDE/PATA)

SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario

---

#### Note/requisiti speciali

Nota Il prodotto non supporta la modalità hot-swap per le schede flash mentre il PC è in esecuzione. Per sostituire le schede è necessario spegnere il computer.

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Temperatura di conservazione -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)



Umidità 5% ~ 85% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza prodotto	3.8 in [97 mm]
Larghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Peso prodotto	4.6 oz [129 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	1.9 in [48 mm]
Package Height	6.2 in [15.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [215 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore Compact Flash a IDE
	Enclosure da 3,5"
	Staffa per slot di espansione a profilo completo
	Cavo di alimentazione SP4 a Molex LP4
	Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

