

1-poort USB 2.0 & 2-poort FireWire ExpressCard Laptop Adapter Combokaart

Productcode: EC1U2F



Met deze veelzijdige ExpressCard-adapter kunt u twee FireWire400- en één USB 2.0-poort toevoegen aan uw laptop, zodat u er veelgebruikte apparaten zoals digitale camera's, camcorders of vrijwel elke draagbare mediaspeler op kunt aansluiten. De ExpressCard-adapter, een hoogst compatibele oplossing, wordt ondersteund door de besturingssystemen Windows 98SE/ME/2000/XP/64-bit/Vista en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg extra FireWire- en USB-poorten toe aan een laptop om meer randapparaten aan te kunnen sluiten
- Vervang defecte FireWire- en/of USB-poorten op een laptop
- Voeg zowel een FireWire- als een USB-poort toe aan een laptop via een enkele ExpressCard-slot
- Sluit externe FireWire-apparaten, zoals harde schijven en kaartlezers aan op een laptop zonder

FireWire-poorten

Eigenschappen

- Een high-speed USB 2.0-poort met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Twee IEEE1394a OHCI 1.1/1.2 compatibele poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Vormfactor 34mm ExpressCard
- Ondersteuning voor optionele externe voedingsadapter
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	USB 2.0 & Firewire
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2200

Connector(en)

Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
Externe poorten	2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	Windows 98SE/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8)
--------------------	--

Voeding

Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Uitgangsspanning	5 DC

Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	B

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.5 in [14 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	3.0 in [75 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB/Firewire ExpressCard
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.