

Convertisseur HDMI vers RCA/composite avec audio

N° de produit: HD2VID2



Ce convertisseur vidéo HDMI vers RCA avec audio convertit une source vidéo HDMI numérique (avec prise en charge audio) pour qu'elle fonctionne avec des téléviseurs et écrans vidéo composite RCA analogiques, aussi bien sur les systèmes NTSC que PAL.

Ce boîtier de conversion vidéo HDMI vers composite offre des fonctionnalités garantissant une qualité d'image optimale, telles que la réduction du bruit, la conversion de la fréquence d'image et l'amélioration adaptative du contraste.

Grâce à la prise en charge de résolutions d'entrée haute définition jusqu'à 1080p, cet adaptateur RCA vous permet de convertir votre signal HDMI en vidéo et audio composite tout en produisant une image remarquable.

Cet adaptateur composite léger est compact et très mobile, ce qui vous permet de l'utiliser pratiquement n'importe où. Prenant en charge une large gamme de résolutions d'entrée HDTV et PC, ce convertisseur RCA polyvalent est la solution idéale pour utiliser des appareils récents avec vos anciens écrans.

La possibilité de convertir et d'utiliser votre nouvel appareil HDMI avec vos anciens téléviseurs ou écrans offre non seulement une grande flexibilité, mais vous permet également de réduire les coûts liés à la mise à niveau du matériel. Cela fait du convertisseur RCA une solution pratique à la maison comme au bureau.

Pour faciliter l'utilisation et l'installation, cet adaptateur unique composite RCA permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Convertissez votre signal HDMI en vidéo composite RCA
- Continuez à utiliser des écrans de définition standard avec des périphériques sources HDMI
- Idéal pour les présentations via des systèmes de projection démodés
- Diffusez vos nouvelles vidéos personnelles sur vos anciens téléviseurs et écrans

Spécifications techniques

- Convertissez votre source HDMI® actuelle en vidéo et audio composite (sorties jaune, blanche et rouge)
- Obtenez des résolutions HDTV avec prise en charge de 1080p maximum
- Prise en charge de plusieurs résolutions d'entrée HDTV et PC, compatible avec presque tous les périphériques sources HDMI
- Configuration simplifiée grâce à l'installation plug-and-play

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	Composite Audio RCA
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI standard, DVI 1.0

Performance

Résolutions prises en charge	Input
------------------------------	-------

TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768,
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Spécifications audio Entrée - LPCM 2 voies, 48 kHz
Sortie - Stéréo droite/gauche

MTBF 1 301 084 heures

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B 1 - Vidéo composite (1 x RCA)
Connecteur(s) d'entrée 1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'entrée
1 - DEL d'alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Courant de sortie 1000 mA
Type de prise M

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 20~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.3 in [10.8 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	10.1 oz [286.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Poids brut	1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur HDMI vers composite 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 4 - Vis 2 - Supports de fixation 1 - Manuel d'utilisation
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis