

## Wireless IR-Fernbedienungsverlängerung - Infrarot Extender / Verlängerung bis zu 100m

Produkt-ID: IREXT2



Mit dem Wireless IR-Extender Kit IREXT2 können Sie ein Infrarotsignal von einer Fernbedienung bis zu 100 m verlängern.

Der Fernbedienungs-Extender verwendet eine Funkfrequenz, die durch Wände, Türen und um Ecken herum funktioniert, sodass Sie Ihre A/V-Geräte aus größeren Entfernungen oder sogar aus einem anderen Raum bedienen können. So wird Konfigurationsvielfalt für Anwendungen über mehrere Räume oder im Freien ermöglicht ohne dass Sie sich in die Reichweite Ihrer fernbedienten Geräte begeben müssen.

Der Fernbedienungs-Extender besteht aus zwei Einheiten: ein lokaler IR-Fernbedienungs-Extender, der das eingehende IR-Signal von der Fernbedienung aufnimmt und drahtlos an den IR-Fernbedienungsempfänger in der Nähe des bedienten Geräts überträgt.

Der IREXT2 Infrarot Extender wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Steuern Sie IR-fähige Verbraucherelektronikgeräte (z. B. DVD-Player, Satellitenempfänger,

Kabelempfänger) aus einem anderen Raum

## Merkmale

- Kompatibel mit einem IR-fähigen Gerät
- Kit enthält sowohl Extender als auch Empfänger
- IR-Signalerweiterung bis zu 100 m

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Kabel	Drahtlos

---

### Leistung

Max. Entfernung	100m [328ft]
Frequenzbereich	IR: 30-60kHz
Frequenz	433.92 MHz +/-1 MHz

---

### Strom

Stromversorgung	2 AC-Adapter im Lieferumfang
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.3A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	0.2A
Steckertyp	M
Stromverbrauch	2.4

---

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.7 in [9.5 cm]
Produktbreite	2.6 in [6.7 cm]
Produkthöhe	1.4 in [3.5 cm]
Produktgewicht	2.3 oz [65.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.8 cm]
Paketbreite	7.3 in [18.6 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - IREXT-Sender
	1 - IREXT-Receiver
	1 - IR-Extender-Sonde
	2 - Netzadapter
	1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.