

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir

N° de produit: LTUB1MBK



Vous en avez assez de transporter plusieurs câbles pour charger et synchroniser vos divers appareils mobiles ?

Ce pratique câble 2 en 1 permet de charger et de synchroniser votre appareil Apple® Lightning ou votre appareil mobile Android™ en utilisant un port USB de votre PC ou de votre Mac.

équipé à la fois d'un connecteur Lightning pour votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad® et d'un connecteur Micro USB pour votre téléphone ou votre tablette Android, ce câble répond parfaitement à tous vos besoins de charge d'appareils mobiles.

Le câble noir 2 en 1 de synchronisation et de charge LTUB1MBK fait l'objet de la certification MFi d'Apple.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning
- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.

Spécifications techniques

- Connecteur Lightning réversible
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)
	1 - USB Micro-B (5 broches)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.2 oz [34 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	3.2 in [8.1 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble combiné Lightning / Micro USB vers USB

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis