15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグ－2x SATA電源レセプタクル

製品ID: PYO2SATA

SATA電源を2つに分岐するケーブル。SATAオス電源コネクタをコンピュータの電源に接続し、反対側を2本のメスSATA電源コネクタに分岐します。

電源ユニットへの接続数が足りず、システムに実装できるSATAドライブの数が制限されてしまうことがあります。分岐ケーブルはこの問題を解決し、SATAドライブを追加するために電源をアップグレードするコストが不要になります。

認証、レポート、互換性

用途

・電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション

製品の特長

・1x SATA電源プラグ – 2x SATA電源レセプタクル

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
コネクタ		
	コネクタA	1 – SATA電源 [15ピン]

	コネクタB	2 – SATA電源 [15ピン]
環境条件		
	動作温度	20° C to 80° C (68° F to 176° F)
	保存温度	24° C to 25° C (75.2° F to 77° F)
	湿度	40%–60%
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長さ	152.4 mm [6.0 in]
	製品縦	16.0 cm [6.3 in]
	製品横	2.5 cm [1.0 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	28.0 g [1.0 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	12.8 cm [5.0 in]
	パッケージ横	22.0 cm [8.6 in]
	パッケージ高さ	0.6 mm [0.0 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	32.0 g [1.1 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – SATA電源Y字スプリッタケーブルアダプタ15cmケーブル – オス/メス

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。