Thunderbolt 3 naar Thunderbolt 2 Adapter, TB3 Laptop naar TB2 Schermen & Apparatuur, Thunderbolt 2 20Gbps of Thunderbolt 1 10Gbps Converter, Thunderbolt 3 Gecertificeerd, Windows/Mac

Productcode: TBT3TBTADAP

Met deze adapter kunt u op Windows en Mac gebaseerde Thunderbolt™ 3 computers aansluiten op oudere Thunderbolt-apparaten, zoals externe harde schijven, Thunderbolt-schermen en oudere voor Thunderbolt geschikte Mac-computers.

Omdat deze adapter neerwaarts compatibel is, kunt u eerste generatie Thunderbolt-apparaten aansluiten met een snelheid van 10 Gbps. Met Thunderbolt 2 apparaten is de snelheid 20 Gbps. De adapter voldoet aan alle eisen voor bidirectionele dataoverdracht en gelijktijdige stroomvoorziening voor via de bus gevoede apparaten.

</small>

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit op Thunderbolt 3 computers (Mac of Windows) aan op oudere Thunderbolt-apparaten, zoals

externe harde schijven, Thunderbolt-schermen en oudere Mac- computers (Thunderbolt geschikt)

Eigenschappen

• OPGELET: Deze Thunderbolt 3 naar Thunderbolt 2 adapter is NIET BIDIRECTIONEEL en kan geen TB3 apparatuur aansluiten op computers met TB1/TB2 poorten; Niet compatibel met Mini DisplayPort / DisplayPort monitors of Thunderbolt 4 computers

• THUNDERBOLT 3 NAAR THUNDERBOLT ADAPTER: Voor het aansluiten van Thunderbolt 3 laptops op oudere Thunderbolt 2 (20Gbps) en Thunderbolt 1 (10Gbps) apparatuur; Sluit TB1/TB2 apparaten zoals externe opslagschijven of Thunderbolt Displays aan op uw TB3 laptop

• THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERD: Compatibel met TB3 gecertificeerde laptops zoals MacBook Air & MacBook Pro, Dell XPS 13 & 15, Latitude, Precision, Lenovo ThinkPad X1, P serie, HP EliteBook. Vereist TB3 host (laptop of desktop moet uitgerust zijn met een Thunderbolt 3 poort)

• SPECS: Bus-powered; Levert tot 12W stroom voor randapparatuur; Heeft een fysieke Mini DisplayPort connector maar kan zich niet aanpassen aan mini DisplayPort / DisplayPort signaal; Enkel compatibel met Thunderbolt randapparatuur; 20cm ingebouwde kabel

• COMPATIBEL MET THUNDERBOLT SCHERMEN: Met deze TB3 naar TB2/TB1 adapter kunnen oudere Thunderbolt monitors (27" Apple Thunderbolt Displays/LG Ultrawide TB2-display) worden gebruikt met gecertificeerde Thunderbolt 3 laptops; compatibel met Windows en macOS

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (Thunderbolt 1) 20 Gbps (Thunderbolt 2)
Connector(en)		
	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connector B	1 - Thunderbolt™ 2 (20-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Windows 8.1, 10, 11

		macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Niet compatibel met Thunderbolt 4 computers
		Not compatible with the Apple Thunderbolt Display when used with a Mac with an M1 processor
		Deze adapter is alleen compatibel met Thunderbolt™ schermen. De adapter werkt niet met Mini DisplayPort (mDP) of DisplayPort (DP) schermen.
		Dit is een 'actieve' adapterkabel. Elk hostsysteem dat niet de volle 15 W busvoeding levert, werkt niet met dit apparaat. Raadpleeg de fabrikant van uw hostsysteem om te bepalen hoeveel busvoeding uw hostsysteem levert.
		TBT3TBTADAP kan 12 W vermogen via de Thunderbolt 2 poort overdragen
Voeding		
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	7.9 in [20 cm]
	Lengte product	11.0 in [28.0 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	2.0 oz [58.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	7.0 in [17.8 cm]

	Package Width	3.2 in [8.1 cm]
	Package Height	1.0 in [2.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [88.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Thunderbolt™ 3 naar Thunderbolt adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.