

Conversor Adaptador de Vídeo Compuesto a VGA con Escalador de Vídeo 1920x1200 - Mac y Win - Convertidor S-Video a VGA

ID del Producto: VID2VGATV3



Este conversor de vídeo compuesto a vídeo VGA constituye una herramienta sencilla para convertir y ajustar a escala señales de vídeo compuesto y S-Vídeo en salida VGA, a fin de utilizarlo con monitores para ordenador, proyectores o televisores HDTV.

Equipado con menús tipo OSD ("On Screen Display", instrucciones en pantalla) y un botón de conmutación para sencillez de configuración y selección de sus parámetros de salida de vídeo, este compacto conversor de vídeo S-Vídeo a VGA se instala rápida y fácilmente, para una verdadera experiencia de instalación plug-and-play.

Mediante el uso de este adaptador AV a VGA podrá continuar utilizando equipo de generación anterior (VCR, reproductor DVD, etc.) con su pantalla o monitor VGA, lo cual en última instancia le ahorrará en gastos de adquisición de nuevo equipo más actualizado. Ideal para entornos de sala de juntas, centros de obtención de imágenes de uso médico y para ver viejos vídeos caseros en su pantalla VGA o televisor HDTV de modelo más reciente.

Este conversor AV a VGA está fabricado con un circuito integrado de ajuste a escala de vídeo que convierte de forma dinámica la señal de entrada de S-Vídeo o vídeo compuesto, lo cual le ofrece varias opciones de resoluciones de salida, a fin de garantizar la compatibilidad con su pantalla o proyector. Compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1200 a 60Hz, para que pueda disfrutar de vídeo de alta definición sin desmejora de la calidad de imagen.

El modelo VID2VGATV3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Visualice vídeo de su consola de videojuegos, reproductor de DVD o VCR de generación anterior en un monitor VGA o televisor HDTV
- En el aula para adaptar vídeos VHS para poder utilizarlos con televisores más nuevos
- Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos y mostrar dichas imágenes en el monitor de un ordenador
- Permite mostrar las imágenes de una videocámara en televisores o monitores equipados con entrada VGA
- Ideal para monitorear cámaras de seguridad con señales de S-Video o Vídeo Compuesto que utilizan monitores o televisores VGA
- Utilícelo en salas de juntas para conectar equipos de vídeo de generación anterior a proyectores de modelos más recientes

Características

- Convierte y ajusta a escala una señal de entrada de S-Vídeo y vídeo compuesto en señal de salida VGA
- Ofrece configuración en pantalla para facilitar la selección de la configuración de salida
- Compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1200 a 60Hz
- Un producto que requiere la instalación de software
- El escalador de vídeo admite entradas NTSC y PAL

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	S-Video
	Composite

	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Resoluciones Admitidas	1920x1200 (60Hz)
		1920x1080
		1680x1050
		1600x1200
		1600x900
		1280x1024
		1024x768
		800x600
	Niveles de Señal	Entrada Vídeo a 1V p-p, 75 ohm Y a 1V p-p, 75 ohm Color a 0,7V p-p, 75 ohm
Conector(es)	Conector A	1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)
		1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR 5~90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Producto	2.6 in [6.6 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	1.7 oz [48.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Ancho de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [122.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor de escalador de vídeo
	1 - Cable USB-A a Mini USB
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.