

Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

N° de produit: VS221VGA2HD



Le commutateur automatique HDMI et VGA VS221VGA2HD vous permet de connecter une source audio-vidéo HDMI et VGA au même écran ou vidéoprojecteur HDMI, et de passer automatiquement ou manuellement d'une source vidéo affichée à l'autre. Ce commutateur audio/vidéo à entrées multiples prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 (1080p) et inclut le matériel de fixation pour une installation nette et professionnelle.

Le commutateur A/V offre la conversion VGA intégrée, ce qui vous permet de connecter une source vidéo HDMI et VGA au même écran HDMI, sans devoir utiliser d'adaptateurs ou de scalers supplémentaires.

Le modèle VS221VGA2HD assure un fonctionnement sans effort avec deux modes de commutation automatiques différents : la commutation automatique qui détecte et sélectionne les périphériques nouvellement connectés ainsi que la sélection prioritaire qui permet de choisir quel port doit être activé par défaut pour la commutation automatique.

Ce commutateur A/V convient à une utilisation dans les salles de conférence et de classe : le modèle VS221VGA2HD comporte des entrées VGA et HDMI pour prendre en charge toute une gamme d'appareils et le convertisseur intégré facilite la connexion à l'écran de la salle sans nécessiter l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires. De plus, la commutation automatique favorise la collaboration spontanée entre les étudiants et les collègues, car elle permet de partager un vidéoprojecteur entre plusieurs appareils sources.

Les utilisateurs recherchant un dispositif similaire avec une sortie VGA sont priés de se référer au modèle VS221HD2VGA.

Le modèle VS221VGA2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Passez automatiquement de votre boîtier décodeur à votre ordinateur dans un environnement de home-cinéma
- Partagez un vidéoprojecteur de salle de classe ou de conférence avec des sources vidéo VGA et HDMI
- Connectez des sources vidéo VGA et HDMI sur un banc d'essai et passez de l'une à l'autre pour le dépannage des ordinateurs
- Basculez entre différentes sources vidéo VGA et HDMI sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, les centres commerciaux ou les écoles

Spécifications techniques

- Peut accueillir des périphériques d'entrée VGA et HDMI en un seul commutateur avec sortie HDMI, épargnant ainsi des frais et des efforts en réduisant la nécessité d'utiliser des adaptateurs
- Un contrôle sans effort avec la sélection de port automatique et prioritaire
- Idéal pour les applications d'affichage dans des salles de classe ou de conférence pour permettre aux orateurs de se connecter à une vaste gamme d'appareils
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Matériel de fixation inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Entrée AV	HDMI VGA
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200
Résolutions numériques max.	1920x1200
Résolutions prises en charge	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Audio stéréo 3,5 mm 2 voies (VGA) Son surround 7.1 (HDMI)

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches) VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Sélection de port VGA Sélection de port HDMI
----------------------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1 A
Consommation électrique	5

Conditions environnementales



Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 %~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.0 in [10.2 cm]
Largeur du produit	2.1 in [54 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [29 mm]
Poids du produit	8.0 oz [226 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	9.3 in [23.6 cm]
Package Height	2.5 in [64 mm]
Poids brut	23.2 oz [657 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur convertisseur VGA+HDMI vers HDMI
	Ensemble de montage
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

