

Switch Conmutador HDMI de 4 Puertos con Multivisor Imagen e Imagen PAP

ID del Producto: VS421HDPIP



El conmutador de vídeo HDMI de 4 puertos, con la función PAP ("Picture-and-Picture", imagen e imagen), modelo VS421HDPIP, permite la conexión de cuatro fuentes de vídeo HDMI a una sola pantalla HDMI, además de que permite reproducir de forma simultánea las cuatro fuentes de vídeo en una pantalla, en modo de vídeo combinado.

El conmutador multiplex con función de pantalla dividida ofrece la flexibilidad de un conmutador de vídeo de 4 puertos, con la ventaja adicional de poder combinar dos, tres o cuatro fuentes de vídeo en la pantalla de salida. El conmutador admite tres modos diferentes de imagen e imagen (PAP) por pantalla: matriz (1x1) / doble (2x1) / cuádruple (4x1).

Al instalar en su sala de juntas o aplicación de señalización digital un conmutador VS421HDPIP, se aumentan de forma significativa las posibilidades de comunicación. No solo multiplica por cuatro la comunicación por pantalla, sino que además permite ajustar las fuentes de vídeo a distancia, mediante el uso de una red local TCP/IP, o bien el mando a distancia por infrarrojos incluido.

La unidad VS421HDPIP es un flexible conmutador que puede mejorar cualquier aplicación de vídeo. La tecnología PAP permite el uso compartido de hasta cuatro imágenes distintas en una misma pantalla, lo cual reduce el número de dispositivos necesarios y, por lo tanto, se ahorra dinero al no tener que adquirir monitores adicionales en el caso de aplicaciones de señalización digital. Para monitorización de seguridad, es posible combinar cuatro fuentes de vídeo en una sola pantalla, a fin de ver todas las imágenes de forma más eficaz: incluso es posible hacer zoom de acercamiento de la imagen de una de las fuentes. Para más versatilidad de las opciones de instalación, se incluye el hardware de montaje, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

El modelo VS421HDPIP está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instálelo en su sala de juntas, para poder implementar configuraciones multi-monitor y así compartir mejor ideas y presentaciones
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital, para incluir varias fuentes de vídeo en una misma pantalla
- Ideal para conectar/conmutar entre varias fuentes, ya sea en entornos de prueba, centros de datos, centros de asistencia o entornos de transmisión de vídeo

Características

- Ahorro de gastos y del número de pantallas necesarias al combinar varias entradas en un solo monitor HDMI
- Personalización de las salidas de vídeo mediante varios modos de imagen para la combinación de vídeos
- Hardware de montaje incluido
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080p
- Control a distancia mediante Telnet (red TCIP/IP) o IR (mando a distancia incluido)
- Elección de la fuente de audio de salida con las fuentes de vídeo combinadas

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	1920x1200
	1920x1080
	1280x720
	640x480
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
	1 - RJ-45
	1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)
Conector A	4 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3 A
Consumo de Energía	36

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio

Longitud del Producto	17.1 in [43.5 cm]
Ancho del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	6.2 lb [2.8 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.9 in [58.1 cm]
Ancho de la Caja	16.3 in [41.4 cm]
Altura de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.5 lb [4.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador HDMI de 4 puertos
	1 - Mando a Distancia
	2 - Soportes de montaje
	1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.