

HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Product ID: VS440HDMI



Mit dem 4x4-HDMI®-Audio/Video-Kreuzschleife/Splitter VS440HDMI (mit Audio und RS232) können bis zu 4 verschiedene HDMI- oder DVI-Eingänge (mithilfe von separat erhältlichen HDMI-auf-DVI-Adaptoren) mit Audio von 4 unabhängigen Displays oder Projektoren gemeinsam verwendet werden. Diese Kreuzschleife bietet eine bequeme Steuerung über die Frontblenden-Taste und RS232-PC-Software und ermöglicht das individuelle Umschalten eines jeden Eingangs und des entsprechenden Audios, d. h. für maximale Flexibilität können verschiedene A/V-Quellen an jedem Ausgang ausgegeben werden, oder eine einzige Quelle kann über mehrere Ausgänge ausgegeben werden. Der Switch verfügt über ein Frontblenden-LCD-Display zur einfachen Statusüberwachung und eine mitgelieferte Fernbedienung und ein IR-Extender-Modul für einfache Steuerung aus der Ferne. Die HDMI Video-Kreuzschleife wurde für maximale Funktionalität und platzsparenden Einsatz entwickelt. Sie kann als eigenständige Lösung oder Rackmount-Lösung (mit den mitgelieferten Montageösen) verwendet werden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Studenten/Auszubildende können sich ansehen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, und dann wieder auf ihren eigenen zurück schalten, wenn die Demonstration beendet ist.
- Ideal zum Anschließen/Umschalten mehrerer Quellen in Test-/Benchmark-Einrichtungen, Rechenzentren, Helpdesks und Anlagen zur Videoausstrahlung.
- Perfekt für die Präsentation digitaler Werbung z. B. im Einzelhandel, wo mehr als ein PC oder Media-Player angeschlossen werden soll.
- Zeigen Sie Multimedia-Präsentationen, und stellen Sie die unterstützenden Daten auf einem anderen Monitor in Konferenzräumen oder auf Messen dar.

- Volle Kontrolle über Ihre A/V-Signalquellen und Monitore/Projektoren - wählen Sie eine beliebige Quelle für eine beliebige Anzeige

Features

- Maximale Kabellänge 10 m
- Zum Anzeigen von vier PCs/Media-Player auf bis zu vier Displays
- Ausgestattet mit einfach zu bedienenden Knöpfen an der Frontblende.
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Fronblenden-LCD für einfache Statusüberwachung
- Mit Fernbedienung und IR-Erweiterungsmodul
- RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung
- Unterstützt Anschluss an DVI-Displays mithilfe von HDMI®-auf-DVI-Adaptern (separat erhältlich)
- Speichern und Abrufen einer Displaykombination mithilfe von Fronblendentasten
- Mit Software für Speicherung von bis zu 4 verschiedenen Displaykombinationen

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-Eingang	HDMI
	Ports	4
	AV-Ausgang	HDMI
	Kabel	HDMI
	Audio	Yes
	Einbaufähig	Yes
Leistung	Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Unterstützte Auflösungen	1920x1200 or 1080p
	Breitbild unterstützt	Yes
	Bandbreite	225MHz
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	DB-9 (9 pin, D-Sub)
	Steckverbinder A	HDMI (19 pin)
	Steckverbinder B	HDMI (19 pin)
Strom	Mit Stromadapter	AC Adapter Included
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Ausgangsspannung	12V DC

	Ausgangsstrom	1.5A
	Polarität der Mittelspitze	Positive
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95%
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Gehäusetyt	Steel
	Produktlänge	17.3 in [4.4 cm]
	Produktbreite	7.3 in [1.8 cm]
	Produkthöhe	1.7 in [42 mm]
	Produktgewicht	5.2 lb [2.4 kg]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	22.9 in [5.8 cm]
	Package Width	10.4 in [2.6 cm]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.9 lb [3.1 kg]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Schrauben für Rackmount-Slotbleche
	Im Paket enthalten	Rackmount-Slotbleche
	Im Paket enthalten	Anleitung
	Im Paket enthalten	Universal-Netzadapter (US/GB/EU/AU)
	Im Paket enthalten	HDMI-Kreuzschienenauswahlschalter
	Im Paket enthalten	1,83 m RS232-Kabel
	Im Paket enthalten	Softwareinstallations-CD
	Im Paket enthalten	IR-Fernbedienung
	Im Paket enthalten	IR-Extender
Im Paket enthalten	AAA-Batterien	

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

